# Kurzanleitung

O<sub>2</sub>HomeBox 6641



**0** 33 LieferumfangImage: Image: Image:



Steckernetzteil

Signal	Situation
Blinkend	System fährt hoch
Leuchtet durchgehend	System hochgefahren und in Betrieb
Aus	Stromversorgung getrennt oder genereller Gerätefehler
Leuchtet durchgehend	Gerätesoftwareaktualisierung, Neustart bzw. Zurücksetzen des Gerätes
Blinkend	Datenübertragung
Leuchtet durchgehend	Aktive Verbindung
Aus	Keine aktive Verbindung
Schnell blinkend	Datenübertragung
Leuchtet durchgehend	WLAN aktiv
Blinkend	WPS aktiviert
Aus	WLAN inaktiv
Leuchtet durchgehend	DECT-Funktion eingeschaltet
Blinkend	DECT sucht neues Gerät
Aus	DECT-Funktion ausgeschaltet
Langsam blinkend	Pilotton wird gesendet
Schnell blinkend	O2HomeBox 6641 wird synchronisiert
Leuchtet durchgehend	DSL-Verbindung wurde erfolgreich hergestellt
Aus	O2 HomeBox empfängt kein DSL-Signal
Blinkend	Datenübertragung
Leuchtet durchgehend	Verbindung mit dem Internet hergestellt
Schnell blinkend	Zugangsdaten fehlerhaft (z. B. falsches Kennwort/Passwort)
Blinkend	Aktives Gespräch
Leuchtet durchgehend	Aktive Leitung
Aus	Leitung nicht aktiv
Schnell blinkend	Authentifizierung läuft
Leuchtet durchgehend	PIN OK; O <sub>2</sub> Telefonverbindung besteht; wenn das Gerät vollständig bei O <sub>2</sub> angemeldet ist, erlischt die Info LED
Leuchtet durchgehend	<ol> <li>O<sub>2</sub>HomeBox wartet auf PIN Eingabe</li> <li>Falsche PIN, wartet auf erneute Eingabe</li> <li>Maximale Authentifizierungsversuche (5 mal) erreicht</li> </ol>
Schnell blinkend	PIN OK, warten auf Authentifizierung
	<ul> <li>Blinkend</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Aus</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Blinkend</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Aus</li> <li>Schnell blinkend</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Blinkend</li> <li>Langsam blinkend</li> <li>Schnell blinkend</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Schnell blinkend</li> <li>Schnell blinkend</li> <li>Schnell blinkend</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Aus</li> <li>Blinkend</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Schnell blinkend</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Aus</li> <li>Schnell blinkend</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Aus</li> <li>Schnell blinkend</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Schnell blinkend</li> <li>Leuchtet durchgehend</li> <li>Schnell blinkend</li> </ul>

#### Ausführliche Informationen

Im ausführlichen Handbuch auf der mitgelieferten O<sub>2</sub>CD sowie unter http://o2.de/hilfe/o2homebox2 finden Sie detaillierte Informationen zum Einrichten und Konfigurieren Ihrer O<sub>2</sub>HomeBox 6641.

#### So erreichen Sie uns – 7 Tage die Woche, rund um die Uhr:

Im Internet: www.dsl.o2.de

Kontaktmöglichkeiten: www.o2.de/kontakt

**Telefonisch:** 089 78 79 79 400\* 0176 888 55 222\*

Per Fax: 01805 88 00 88 (0,14 Euro/Min.)\*\*

\* gemäß Tarif für Anrufe in das dt. Fest- bzw. Mobilfunknetz \*\* aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Postfach 60 09 40, 22209 Hamburg 101508 01/15 Wir freuen uns, dass Sie sich für O<sub>2</sub> entschieden haben und ab jetzt die vielen Vorteile Ihres neuen DSL-Anschlusses genießen können.

#### Benötigen Sie Hilfe bei der Installation?

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite unter http://o2.de/hilfe/o2homebox2, um sich das Installationsvideo zur  $O_2$ HomeBox 6641 anzuschauen.



**Hinweis:** Installieren Sie nach der Router-Einrichtung auch die DSL Soforthilfe aus dem Ordnerbereich der O<sub>2</sub>CD oder von unserer Webseite. Die kostenlose O<sub>2</sub>Software unterstützt Sie beim Internet-Zugang und optimiert Ihre WLAN-Verbindung.



#### Ihre O₂HomeBox im Detail

### In nur 3 Schritten installiert – so einfach geht's:

## Verkabelung Ihrer O<sub>2</sub>HomeBox 6641: die Anschlussmöglichkeiten

#### Installation vorbereiten

Legen Sie bitte die beiliegende O<sub>2</sub>CD ein und folgen Sie den Anweisungen zur Installation Ihrer O<sub>2</sub>HomeBox. Sollte die O<sub>2</sub>CD von Ihrem Betriebssystem\* nicht unterstützt werden oder sollten Sie über kein CD-Laufwerk verfügen, ist alternativ eine manuelle Installation möglich. Verbinden Sie hierzu bitte zuerst Ihre O<sub>2</sub>HomeBox über das gelbe LAN-Kabel mit Ihrem PC oder stellen Sie direkt eine WLAN-Verbindung her (siehe unten "WLAN-Ersteinrichtung"). Fahren Sie anschließend einfach mit Punkt 2 fort.

#### Internetverbindung einrichten

Der folgende Einrichtungsassistent hilft Ihnen bei der Konfiguration der Internetverbindung sowie der Freischaltung des Anschlusses. Alternativ können Sie die Einrichtung auch manuell durchführen, indem Sie das Menü Ihrer O<sub>2</sub>HomeBox 6641 jederzeit über Ihren Browser unter der Adresse **o2.box** oder 192.168.1.1 erreichen. Informationen dazu finden Sie zusätzlich auch im Handbuch (ebenfalls auf der O<sub>2</sub>CD oder auf unserer Webseite unter http://o2.de/hilfe/o2homebox2).

#### Lossurfen und telefonieren

Ihre O<sub>2</sub>HomeBox 6641 ist nun für den Zugang ins Internet und Telefonie fertig konfiguriert.

\* Hinweis: Kunden mit MAC OS oder älteren Windows-Betriebssystemen (Windows XP und vorherige Versionen) nutzen bitte für die Einrichtung der O<sub>2</sub>HomeBox das Handbuch auf der beiliegenden O<sub>2</sub>CD. Öffnen Sie hierzu ggf. das Dokument über den Adobe Acrobat Reader.

### WLAN-Ersteinrichtung

- 1. Schalten Sie die WLAN-Funktion an Ihrem Computer ein und stellen sicher, dass die WLAN-Funktion an Ihrer O<sub>2</sub>HomeBox 6641 aktiviert ist. (WLAN-LED leuchtet = aktiviert/WLAN-LED aus = aktivieren über Taster)
- LAN1 LAN2 LAN4 DECT DECT DSL

o2 HomeBox 6641

Serial Number: S3170

xxxx,xxxx,xxx,xxx 

阂

(€ ⊕

MM/YY:04/13 Made in Chin

Mat.-Nr.:101505 

- 2. a) Verwenden Sie die mitgelieferte O<sub>2</sub>CD für die Einrichtung des WLAN-Netzwerkes über den Konfigurationsassistenten oder konfigurieren Sie das WLAN-Netzwerk über Ihren Computer wie folgt:
  - b) Klicken Sie doppelt auf "Drahtlose Netzwerkverbindung". Im neuen Bildschirmdialog werden Ihnen alle in Reichweite verfügbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt. (Der Aufruf-Weg der Netzwerkeinstellungen kann je nach Betriebssystem abweichen).
- **3.** Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk Ihrer O<sub>2</sub>HomeBox 6641 aus. Der Netzwerkname (SSID) und den Netzwerkschlüssel (WPA2-Schlüssel) finden Sie auf dem Typenschild hinten auf der O<sub>2</sub>HomeBox 6641.
- **4.** Klicken Sie auf "Verbinden" und geben Sie Ihren WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2-Schlüssel) ein.
- 5. Die WLAN-Verbindung ist somit eingerichtet und abgeschlossen.

Bitte ändern Sie nach erfolgreichem Verbindungsaufbau aus Sicherheitsgründen den WLAN-Schlüssel im Router. Weitere Hinweise dazu finden Sie unter http://www.dsl.o2.de/

### **TAE-Dose** Analog-Telefon DECT WLAN/ WPS-Taster Taster LISB-Datenstick

Schließen Sie die Geräte entsprechend an.

Analog- und ISDN-Anschluss bei O<sub>2</sub>:



Unabhängig vom gewählten Produkt können Sie Analog- und ISDN-Endgeräte anschließen und für Telefonie benutzen.

#### Weitere Informationen / more information / подробнее / daha fazla bilgi



On the O<sub>2</sub>CD supplied, you will find brief instructions in English as well as the first steps to set up your O2 HomeBox. Visit our website under http://o2.de/hilfe/o2homebox2 to watch the installation video for the O2 HomeBox 6641.



На CD О2 из комплекта поставки находится русская версия краткого руководства, а также первые шаги по наладке O<sub>2</sub> Box. Посетите нашу Интернет-страницу http://o2.de/hilfe/o2homebox2, чтобы просмотреть видео по установке O2HomeBox 6641.



Birlikte verilen O<sub>2</sub>CD'sinde, Türkçe kısa kılavuzu ve ayrıca O<sub>2</sub>HomeBox kurulumu için ilk adımları bulabilirsiniz. Web sitemizi u adres zerinden ziyaret edin: http://o2.de/hilfe/o2homebox2 ve O2HomeBox 6641 kurulum videosunu izleyin.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel einer Verkabelung Ihrer O<sub>2</sub>HomeBox 6641.

